

ROZVODNÁ SIEŤ:

3+PEN ~ 50Hz 400V/230V, TN-C
3+PEN(N+PE) ~ 50Hz 400V/230V, TN-C-S
3+N+PE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S
1+N+PE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie: Základná ochrana

- Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.2)
- izolovaním živých častí (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.1)
- zábranami alebo krytmi (STN 33 2000-4-41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche

- Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3)
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.1)
- samočinné odpojenie pri poruche v sieťi TN (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.2)


Doplňková ochrana (STN 33 2000-4-41 čl. 411.3.3)

- doplnková ochrana prúdovým chráničom RCD (STN 33 2000-4-41 čl. 415.1)
- doplnkové ochranné pospájanie (STN 33 2000-4-41 čl. 415.2)

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE:	OCELO-PLECHOVÉ NA OMIETKU
Typ:	XVTL-MP/BF-6/3/16
ROZMERY:	1600x600x300 vxsxh
KRYTIE:	IP55/30
PRÚD:	In=200A Ik''<10kA
PRÍVOD:	ZDOLA
VÝVODY:	DOLE

HIP	HLAVNÝ PRŮJ.	ZDP. PRŮJ.	VYPRACOVAL:	ING. JÚLIUS VAŠKO PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA DUNAJSKÁ 12, KOŠICE tel: 0908982286	
Ing. Ján PILÁRKIN		Ing. Vaško	Ing. Vaško		
INVESTOR: Obec Brzotín, Máriašsýho námestie č. 167, 049 51 Brzotín			DÁTUM:	01/2015	
STAVBA : Obnova Okoliesányho kaštieľa v Brzotíne			STUPEŇ:	RP	
SD, PS: Brzotín, Máriašsýho námestie č. súpisné 52, parc.č. 360			PROFESIA:	ELEKTRO	
SO 01 – KAŠTIEL			FORMÁT:	6A4	
ČASŤ: ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁK. ČÍSLO:		
DBSAH : ROZVÁDZAČ RH			MIERKA:	VYKR. ČÍSLO:	
				11	



Vývod č.	-	1	2	3	4	5	6
Zariadenie	ROZVÁDZAČ E.R.	ROZVÁDZAČ RB	ROZVÁDZAČ RPK	ROZVÁDZAČ RKV	ROZVÁDZAČ ROU1	ROZVÁDZAČ KOTOLIŇA RKOT	ZÁSUVKOVÁ SKRŇA
Kábel typ	NAVY-J 4x120	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x16	CYKY-J 5x25	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x10
Kábel č.	-	-	-	-	-	-	-
P1 (kW)	-	-	-	-	51	-	-
Vývodka	-	-	-	-	-	-	-



BPZ-MPL200-600, TIW-1
V:225,H:N2